

Sistemi Calore

Istruzioni operative software 720097 OMS CALEFFI

Requisiti minimi del sistema

1. **Sistema operativo supportato:** Windows® 10, Windows® 11;
2. **Computer:** terminale PC portatile con processore compatibile INTEL Pentium o superiore;
3. **Memoria:** almeno 512 Mb di memoria RAM;
4. **Spazio su disco fisso:** 400 Mb di spazio libero;
5. Installazione di “.NET 6.0 e Net Framework 4.8” o successivi di Microsoft®;
6. **Connessioni:** 1 porta USB.
7. Per il corretto utilizzo del software, soprattutto per la prima installazione dei pacchetti .NET 6.0 e Net Framework 4.8 o successivi, è necessario che il computer portatile disponga di collegamento ad internet per poter scaricare l'ambiente di esecuzione runtime .NET 6.0 della piattaforma tecnologica WINDOWS® di completamento. È altresì necessario il collegamento ad internet per poter fruire di eventuali aggiornamenti del software 720097 OMS CALEFFI.

Download del software 720097 OMS CALEFFI

Richiedere il link per il download del software compilando ed inviando il modello H0013047 alla mail 720097.sistemi.calore@caleffi.com.

Specifiche dispositivo USB/radio

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. Alimentazione: | 5.0 Vdc (da connettore USB); |
| 2. Banda operativa: | 868.0–868.6 MHz |
| 3. Potenza RF: | max 25 mW e.r.p. |
| 4. Spaziatura canali: | 100 kHz |
| 5. Grado di protezione: | IP 31 |
| 6. Campo di temperatura lavoro: | 0–40 °C |
| 7. Dimensioni: | A 69 mm
L 25 mm
P 11 mm |


Compatibilità software 720097 OMS CALEFFI con ripartitori

Il software 720097 OMS CALEFFI è unicamente compatibile con i ripartitori 720020 - 720025 e Pulse 720030 e comunque tutta la serie 7200 con firmware L157.C e L157.D (visibile sul display) o gli stessi dispositivi con numero seriale che inizia unicamente con “4”.



Operatività di utilizzo software 720097 OMS CALEFFI

ATTENZIONE! Per il cambio settaggio OMS è necessario attivare manualmente il ripartitore premendo su tasto frontale. Il dispositivo deve essere pertanto accessibile dall'operatore

- Inserire USB/radio nella porta USB del computer portatile;
- lanciare il software cliccando l'icona presente sul desktop del computer: 
- scegliere la lingua (IT, EN, FR);
- settare la corretta porta USB (esempio COM3);
- digitare il numero seriale di otto cifre del dispositivo serie 7200 su cui modificare i parametri e settaggi necessari;
- impostare il modello dell'articolo su cui si devono modificare i parametri (720020 / 720025 / 720030);
- per abilitare la cifratura OMS spuntare la casella AES ed impostare i settaggi prescelti per la chiave di cifratura OMS (16 caratteri alfa numerici);
- impostare il periodo di tempo prescelto per il funzionamento in modalità OMS (tutto il giorno se si spunta la casella oppure scegliere una fascia oraria);
- scegliere la frequenza di invio dati al gateway o controllore (si consiglia di mantenere sempre il valore a 15 minuti);
- premere il tasto "MODIFICA CONFIGURAZIONE OMS";
- seguire le indicazioni riportate a video;
- ripetere le operazioni in base alle necessità o le impostazioni OMS desiderate.

NOTE:

per configurare il dispositivo in modalità bidirezionale:

- non inserire alcuna chiave (campo bianco e nessun flag su casella AES)
- lasciare orari e frequenza come da default, come sotto riportato:

Ora inizio:	22:00
Ora fine:	06:00
Frequenza di invio (minuti):	15



Cliccando il presente tasto si accede alle istruzioni operative per l'utilizzo del software 720097 OMS CALEFFI.

Copyright © Caleffi S.p.A.

NOTE LEGALI:

Il contenuto del presente documento, né parte di esso, potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito, tradotto o memorizzato senza l'autorizzazione scritta di Caleffi S.p.a.

Caleffi S.p.a. adotta una politica di innovazione continua, pertanto si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente manuale, anche nel design e nelle caratteristiche tecniche, senza preavviso.

In nessuna circostanza Caleffi S.p.a. sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite economiche o di dati o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

I termini di garanzia sui prodotti sono riportati nei contratti di vendita, mentre le indicazioni per lo smaltimento dei materiali sono riportate nella documentazione di prodotto.